



Турникет-трипод тумбовый  
электромеханический  
**PERCo-TTD-03**

Паспорт



РОСС. RU. ME 35. B00687  
ТУ 3428-032-44306450-2004

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Турникет-трипод тумбовый электромеханический PERCo-TTD-03 (далее по тексту — турникет) предназначен для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п. и имеет различные варианты исполнения.

1.2. БПК по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями).

Эксплуатация БПК разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 60% при 25°C.

1.3. Стойка турникета с крышкой по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствуют условиям О4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями).

Эксплуатация стойки турникета с крышкой разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1°C до плюс 45°C и относительной влажности воздуха до 70% при 27°C.

1.4. В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию турникета, не ухудшающие его технические характеристики.

Принятые в Паспорте сокращения и условные обозначения:

- СКУД — система контроля и управления доступом;
- БПК — блок питания и коммутации.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка турникета ..... 1 шт. (см. табл.1)  
Табл.1

Каркас и стенки внешние	Шлифованная нержавеющая сталь (S)	
	Сталь с покрытием «Элегант» (E)	
	Сталь с покрытием «Люкс» (L)	
	Сталь с покрытием по RAL	

Крышка стойки турникета ..... 1 шт. (см. табл.2)  
Табл.2

Тип крышки	Искусственный камень — синий цвет	
	Искусственный камень — зеленый цвет	
	Искусственный камень — черный цвет	
	Массив дерева	

Преграждающая планка ..... 3 шт. (см. табл.3)  
Табл.3

Тип планок	Стандартные	
	Антипаника	

Блок питания и коммутации PERCo-CU-02.3 с кабелем (1,5 м) ..... 1 шт.  
 Кабель питания (10 м) ..... 1 шт.  
 Кабель управления (10 м) ..... 1 шт.  
 Пульт управления PERCo-H-05 с кабелем (3 м) ..... 1 шт.  
 Ключ замка механической разблокировки ..... 2 шт.  
 Ключ замка крышки стойки турникета ..... 2 шт.  
 Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.  
 Паспорт ..... 1 шт.

**Комплект ЗИП**

Разъем СКУД:

- розетка кабельная DBH 15-F ..... 1 шт.
- корпус разъема Н9 ..... 1 шт.

Разъем внешнего источника питания:

- штекер ДС 2,1/5,5/9,5 мм ..... 1 шт.

Предохранители:

- ВП1-1-250-1А ..... 1 шт.
- ВП1-1-250-2А ..... 2 шт.

**Комплект монтажных частей:**

- Шуруп 4x20 ГОСТ1144 ..... 3 шт.
- Дюбель пластмассовый ..... 3 шт.

**Комплект упаковки:**

- Ящик (для стойки турникета) ..... 1 шт.
- Ящик (для крышки стойки турникета) ..... 1 шт.

***Дополнительное оборудование, не входящее в основной комплект поставки (заказывается отдельно):***

- Анкер PFG IR 10-15 (фирма "SORMAT", Финляндия) ..... 4 шт.
- Датчик контроля зоны прохода ..... 1 шт.
- Сирена ..... 1 шт.
- Устройство радиуправления (состоит из приемника, подключаемого к БПК, и двух передатчиков в виде брелоков с дальностью действия до 40 м) ..... 1 к-т

**3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение сети переменного тока.....	220±22 В
Частота переменного тока.....	50±1 Гц
Мощность, потребляемая стойкой турникета от сети.....	не более 20 Вт
Мощность, потребляемая БПК от сети .....	не более 10 Вт
Напряжение питания стойки турникета (постоянного тока)..	12±1,2 В
Мощность, потребляемая стойкой турникета от БПК...	не более 10 Вт
Габаритные размеры стойки турникета .....	1083x260x1000 мм (длина x ширина x высота)
Габаритные размеры БПК (длина x ширина x высота). .....	270x190x60 мм
Габаритные размеры пульта управления.....	127x84x30 мм (длина x ширина x высота)
Ширина проема прохода .....	500 мм
Усилие поворота преграждающей планки .....	не более 3,5 кгс
Масса стойки турникета в комплекте (нетто).....	не более 50 кг
Масса БПК (нетто).....	не более 3,8 кг
Масса пульта управления (нетто).....	не более 0,35 кг
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода.....	60 чел/мин
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода .....	30 чел/мин
Средняя наработка на отказ .....	не менее 2000000 проходов
Средний срок службы .....	8 лет
Класс защиты от поражения электрическим током:	
Стойка турникета.....	III (по ГОСТ Р МЭК 335-1-94)
БПК .....	I (по ГОСТ Р МЭК 335-1-94)

#### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие турникета-трипода тумбового электромеханического PERCo-TTD-03 требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ35.В00687) и технических условий 3428-032-44306450-2004 при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации турникета составляет 12 месяцев со дня продажи.

При покупке изделия требуйте отметки даты продажи. При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Комплектность изделия проверяйте при покупке. В дальнейшем, претензии по комплектности предприятие-изготовитель не принимает.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской предприятия-изготовителя или в сервисном центре компании PERCo. Расходы по доставке изделия к месту ремонта и обратно несет покупатель.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное.

Гарантии не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или подвергшиеся разборке покупателем, предохранители, аккумуляторы и другие элементы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит покупатель.

**В случае обнаружения дефектов обращаться по адресу:**

195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85

тел.: (812) 321-61-55

факс: (812) 517-68-84

**e-mail: [turnstile@perco.ru](mailto:turnstile@perco.ru)**

**или в ближайший сервисный центр.**

**СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ PERCo:**

**Москва**                    **ООО "СОТОПС"**  
ул. Краснобогатырская, 2 стр.1, офис 411  
Тел.:                        (095) 514-35-84  
Факс:                        (095) 913-30-39  
E-mail:                      naladka@sotops.ru

**Минск**                    **ИВО "Просвет"**  
ул. Кульман, 2, офис 424  
Тел.:                        (10-375-17) 232-35-52  
Факс:                        (10-375-17) 232-70-52  
E-mail:                      pb9160@belsonet.net

**Москва**                    **ООО "Компания МЕГАЛИОН"**  
Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203  
Тел.:                        (095) 799-92-80  
Факс:                        (095) 799-92-81  
E-mail:                      mail@megalion.ru

**Нижний Новгород** **ООО "Эр-Стайл Волга"**  
ул. Алексеевская, 26  
Тел.:                        (8312) 78-40-02  
Факс:                        (8312) 78-40-01  
E-mail:                      perco@r-style.nnov.ru

**Санкт-Петербург** **ЗАО "ТЕЛРОС"**  
Б. Сампсониевский пр., 87  
Тел.:                        (812) 324-17-51  
Факс:                        (812) 324-17-54  
E-mail:                      service@telros.ru

**Новосибирск** **ООО "Си-Трэйд Новосибирск"**  
ул. Коммунистическая 43  
Тел.:                        (3832) 125-255, 125-235  
Факс:                        (3832) 125-255, 125-235  
E-mail:                      bedarev@ctgroup.ru

**Барнаул**                    **ООО "СТ Group"**  
Социалистический пр., 109  
Тел.:                        (3852) 23-10-08, (3852) 23-10-98  
Факс:                        (3852) 66-69-00  
E-mail:                      support@ctrade.ru

**Ростов-на-Дону** **ООО "R-Style Дон"**  
ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405  
Тел.:                        (8632) 90-83-60, 52-48-13  
Факс:                        (8632) 58-71-70  
E-mail:                      perco@r-style.donpac.ru

**Воронеж**                    **ООО "Радомир"**  
Московский пр., 4, офис 919  
Тел.:                        (0732) 51-22-25 многоканальный  
Факс:                        (0732) 51-22-25  
E-mail:                      perco@radomir.intercon.ru

**Тольятти**                    **ООО "Юнит"**  
ул. Юбилейная, 31Е, оф. 705  
Тел.:                        (8482) 70-65-46, 42-02-41  
Факс:                        (8482) 70-65-46, 42-02-41  
E-mail:                      perco@unitcom.ru

**Екатеринбург**            **ООО "АРМО-Урал"**  
Виз-бульвар, 13, ТЦ, ком. 524  
Тел./Факс:                (3433) 727227  
E-mail:                      armo-ural@armo.ru

**Тюмень**                    **ООО ТМК "ПИЛОТ"**  
ул. Северная, 3  
Тел.:                        (3452) 45-55-13  
Факс:                        (3452) 45-55-13  
E-mail:                      perco@tmk-pilot.ru

**Красноярск**                **ООО "СТБ"**  
пр. Мира, 10, офис 550  
Тел.:                        (3912) 522-422, 522-423  
Факс:                        (3912) 522-424  
E-mail:                      stb@stbk.ru

Получить свежую информацию о сервисных центрах Вы можете на нашем интернет-сайте [www.perco.ru](http://www.perco.ru), а также по телефонам **(812) 321-61-55, 517-85-45**

**Услуги, предоставляемые сервис-центрами PERCo:**

- продажа оборудования и запчастей
- гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования
- технические консультации
- обучение пользователей
- монтаж и пусконаладка оборудования, инсталляция и настройка ПО

**По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании,** пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo

телефон: **(812) 321-61-55,**  
**517-85-45**  
e-mail: **service@perco.ru**

Почтовый адрес:  
195267, **Санкт-Петербург**, а/я 109

пр. Просвещения, 85  
Тел.: (812) 329-89-24,  
329-89-25

Тех. поддержка:  
(812) 321-61-55  
(812) 517-85-45  
Факс: (812) 517-68-84  
E-mail: [turnstile@perco.ru](mailto:turnstile@perco.ru)

Почтовый адрес:  
123007, **Москва**, 4-я Магистральная ул., 11  
Тел./факс (095) 221-60-83, 221-60-84,  
221-60-85

E-mail: [moscow@perco.ru](mailto:moscow@perco.ru)

**[www.perco.ru](http://www.perco.ru)**